

CP-700 HEX CODES

RC6 MODE 0, SYSTEM CODE 016

IR CODE 1 TOGGLE 0	TAPE MONITOR ON/OFF
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 1 TOGGLE 1	TAPE MONITOR ON/OFF
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 2 TOGGLE 0	INPUT LINE 1
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 125C	
IR CODE 2 TOGGLE 1	INPUT LINE 1
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 125C	
IR CODE 3 TOGGLE 0	INPUT LINE 2
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 3 TOGGLE 1	INPUT LINE 2
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 4 TOGGLE 0	INPUT LINE 3
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 4 TOGGLE 1	INPUT LINE 3
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 125C	

IR CODE 5 TOGGLE 0	INPUT BAL 1
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 1275	
IR CODE 5 TOGGLE 1	INPUT BAL 1
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 1275	
IR CODE 6 TOGGLE 0	INPUT BAL 2
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 125C	
IR CODE 6 TOGGLE 1	INPUT BAL 2
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 125C	
IR CODE 10 TOGGLE 0	NEXT INPUT
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0019 125C	
IR CODE 10 TOGGLE 1	NEXT INPUT
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0019 125C	
IR CODE 11 TOGGLE 0	PREVIOUS INPUT
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 11 TOGGLE 1	PREVIOUS INPUT
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 12 TOGGLE 0	STANDBY/OPERATE
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 125C	

CP-700 HEX CODES

IR CODE 12 TOGGLE 1	STANDBY/OPERATE
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 125C	
IR CODE 14 TOGGLE 0	INFO
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 125C	
IR CODE 14 TOGGLE 1	INFO
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0032 0019 125C	
IR CODE 15 TOGGLE 0	TOGGLE DISPLAY INTENSITY
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 1275	
IR CODE 15 TOGGLE 1	TOGGLE DISPLAY INTENSITY
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 1275	
IR CODE 20 TOGGLE 0	TOGGLE PHONO GAIN
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 125C	
IR CODE 20 TOGGLE 1	TOGGLE PHONO GAIN
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0019 0019 125C	
IR CODE 21 TOGGLE 0	BALANCE
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0032 1275	
IR CODE 21 TOGGLE 1	BALANCE
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0032 1275	

CP-700 HEX CODES

IR CODE 84 TOGGLE 0	MENU
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0032 0031 0019 0019 125C	
IR CODE 84 TOGGLE 1	MENU
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0032 0031 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 85 TOGGLE 0	HOME
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0032 0031 0032 0031 0032 1275	
IR CODE 85 TOGGLE 1	HOME
0000 004A 0000 0010 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0031 0032 0031 0032 1275	
IR CODE 88 TOGGLE 0	CURSOR UP
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 88 TOGGLE 1	CURSOR UP
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 89 TOGGLE 0	CURSOR DOWN
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 89 TOGGLE 1	CURSOR DOWN
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 90 TOGGLE 0	CURSOR LEFT
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0031 0019 125C	

CP-700 HEX CODES

IR CODE 90 TOGGLE 1	CURSOR LEFT
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0032 0031 0019 125C	
IR CODE 91 TOGGLE 0	CURSOR RIGHT
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 91 TOGGLE 1	CURSOR RIGHT
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 92 TOGGLE 0	ENTER
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 125C	
IR CODE 92 TOGGLE 1	ENTER
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 125C	
IR CODE 150 TOGGLE 0	OPERATE
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 125C	
IR CODE 150 TOGGLE 1	OPERATE
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0032 0019 0019 125C	
IR CODE 151 TOGGLE 0	STANDBY
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0019 0019 1275	
IR CODE 151 TOGGLE 1	STANDBY
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0031 0032 0019 0019 0019 0019 0019 1275	

IR CODE 154 TOGGLE 0	TAPE MONITOR ON
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0032 0031 0019 125C	
IR CODE 154 TOGGLE 1	TAPE MONITOR ON
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0032 0031 0019 125C	
IR CODE 155 TOGGLE 0	TAPE MONITOR OFF
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 1275	
IR CODE 155 TOGGLE 1	TAPE MONITOR OFF
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 244 TOGGLE 0	TURN OUTPUT 1 ON
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 244 TOGGLE 1	TURN OUTPUT 1 ON
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0031 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 245 TOGGLE 0	TURN OUTPUT 1 OFF
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0032 1275	
IR CODE 245 TOGGLE 1	TURN OUTPUT 1 OFF
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0031 0032 1275	
IR CODE 246 TOGGLE 0	TURN OUTPUT 2 ON
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 125C	

IR CODE 246 TOGGLE 1	TURN OUTPUT 2 ON
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0032 0019 125C	
IR CODE 248 TOGGLE 0	TURN OUTPUT 2 OFF
0000 004A 0000 0014 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 248 TOGGLE 1	TURN OUTPUT 2 OFF
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 249 TOGGLE 0	TURN OUTPUT 3 ON
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 1275	
IR CODE 249 TOGGLE 1	TURN OUTPUT 3 ON
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 1275	
IR CODE 250 TOGGLE 0	TURN OUTPUT 3 OFF
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 250 TOGGLE 1	TURN OUTPUT 3 OFF
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 004A 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 125C	

RC6 MODE 0, SYSTEM CODE 200

IR CODE 13 TOGGLE 0	MUTE TOGGLE
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0032 1275	

CP-700 HEX CODES

IR CODE 13 TOGGLE 1	MUTE TOGGLE
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0032 1275	
IR CODE 16 TOGGLE 0	VOLUME UP
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 16 TOGGLE 1	VOLUME UP
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 17 TOGGLE 0	VOLUME DOWN
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 17 TOGGLE 1	VOLUME DOWN
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 56 TOGGLE 0	F1
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 56 TOGGLE 1	F1
0000 004A 0000 0013 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 57 TOGGLE 0	F2
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 57 TOGGLE 1	F2
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 1275	

CP-700 HEX CODES

IR CODE 134 TOGGLE 0	F3
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 125C	
IR CODE 134 TOGGLE 1	F3
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 125C	
IR CODE 135 TOGGLE 0	F4
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 1275	
IR CODE 135 TOGGLE 1	F4
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0019 1275	
IR CODE 152 TOGGLE 0	MUTE
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 152 TOGGLE 1	MUTE
0000 004A 0000 0012 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0019 125C	
IR CODE 153 TOGGLE 0	UNMUTE
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 0032 004B 0018 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0032 1275	
IR CODE 153 TOGGLE 1	UNMUTE
0000 004A 0000 0011 0095 0032 0019 0032 0019 0019 0019 0019 004B 0031 0019 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0019 0019 0032 0031 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0019 0032 0019 0032 1275	